

## Accesorii



**X1 EPS BOX**



**X3 EPS BOX**

Cutia EPS Box integrează doi contactori care asigură control asistat electric pentru utilizatori. Este compatibilă cu invertoarele X1-Hybrid G4 și X3-Hybrid G4. Împreună cu inverterul, cutia EPS Box poate efectua o comutare inteligentă între configurația on-grid și off-grid. Poate simplifica funcționarea și îmbunătăți securitatea.



Suportă funcția de back-up pentru întreaga locuință



Simplifică cablarea cu contactori duali integrați

	X1 EPS BOX	X3 EPS BOX
<b>REȚEA</b>		
Curent max. AC de intrare	63 A	3 × 63 A
Tensiune AC normată	230 V	3/N/PE, 400/230 V
Frecvență AC normată	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>EPS</b>		
Curent max. de intrare EPS	32 A	3 × 63 A
Tensiune EPS normată	230 V	3/N/PE, 400/230 V
Frecvență EPS normată	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>SARCINĂ</b>		
Curent normal de ieșire, pe mod rețea	63 A	3 × 63 A*
Curent normal de ieșire, pe mod EPS	32 A	3 × 63 A*
Tensiune normată rețea	230 V	3/N/PE, 400/230 V
Frecvență normată rețea	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>DATE GENERALE</b>		
Temperatură de funcționare	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Timp de comutare	0,5 s	0,5 s
Dimensiune	300 × 220 × 170 mm	300 × 220 × 170 mm
Greutate	3,5 kg	4,85 kg
Grad de protecție	IP65	IP65

\*: Curentul de ieșire se reduce atunci când temperatura de funcționare depășește 40°C. La 50°C, curentul de ieșire scade la 95%. La 60°C, scade la 80%.



solaxpower

www.solaxpower.com

info@solaxpower.com

+86 571-56260008

\*V1.2. Informațiile pot fi modificate fără aviz. 650.00087.00